

NÁVOD K POUŽITÍ UDR01



UDR01

je univerzální sada pro příjem signálu z hlásičů, které mají zdičku pro příposlech. Čtyři diody přijímače indikují záběr až ze čtyřech připojených hlásičů do vysílače. Kombinace různých druhů hlásičů je možná.

Vysílač je napájen 9V baterií a je umístěn vždy v blízkosti hlásičů (do 50cm). Konektory vysílače musí být zasunuty ve zdičkách hlásičů.

Přenos: komunikace mezi vysílačem je přednastavena výrobcem. Je možné, že dva zakoupené přístroje pracují na stejné frekvenci. Změna je jednoduchá: přecvaknem polohu spínačů 1- 4 do jiné polohy u vysílače (umístění vedle 9V baterie) a stejnou polohu spínačů zvolíme u přijímače (umístění pod bateriemi AAA). Tímto zamezíme příjem z jiného vysílače.



Vysílač

Přijímač reaguje v dosahu 100m ve volném prostoru. Záběr je indikován konkrétní diodou, dle zapojení konektorů do vysílače. Lze na něm nastavit pět typů zvukové indikace: nízká, střední, vysoká, ultravysoká nebo pouze vibrace. Přijímač je napájen třemi bateriemi AAA.

433,92MHz
100m ve volném prostoru



Přijímač

Celá sada bez hlásičů je dodávána bez baterií v praktickém plastovém kufírku. Dosah soupravy se pohybuje do 100m ve volném prostoru, a to za podmínek, není-li mezi vysílačem a přijímačem např. kovová překážka nebo jiný zdroj elektromagnetického vlnění. Vysílač by měl být umístěn více než 0,5m nad zemí. Pokud sadu nepoužíváte, vždy vypínejte přijímač!

Sada byla vyvíjena s ohledem na univerzální použití s mnoha prodávanými indikátory nebo jejich kombinací. Byla zkoušena s indikátory DINGO 1-4 a i za deštivého počasí nepřetržitě pracovala. V případě poruchy nejprve zkontrolujte baterie v přijímači (3 x AAA). Pro delší výpravy doporučujeme zakoupení náhradních baterií 3 x AAA. (mikrotužka) Záruka se nevztahuje na vyteklé baterie, poškození výrobku.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My ZICO CZ s.r.o., tímto prohlašujeme, že výrobek UDR01 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Vydáno: 1.5.2007

Do obchodní sítě dodává:

ZICO CZ s.r.o., Pražská 8, Hradec Králové 500 04

tel.: 495532718, zico@zico.cz, www.zico.cz